

Forno da incasso 60cm elettrico pirolitico 11 funzioni, display LCD Serie Modern

€ Websolute.BOM.FrontEnd.Core.Extensions.DocExtension+PrezzoAndShop



F6011MODPLX/23

Il forno elettrico da incasso da 60 cm della Serie Modern offre la cavità più grande della sua categoria: 76 litri. Grazie alle sue 11 funzioni è ideale per cuocere a temperature medio-basse, come nel caso dei lievitati o di ricette che richiedono cotture lente, come quella in casseruola. La cottura statica è perfetta per le torte, mentre quella ventilata assicura una distribuzione uniforme del calore su tutti i cinque livelli per arrostitire e cuocere senza che i sapori si mescolino. Il funzionamento del forno è particolarmente facile grazie al pannello di comando Full Touch in vetro nero con display LCD. La porta è dotata di apertura silenziosa, garanzia di sicurezza e praticità, e di un'elegante maniglia rifinita in vetro. Il vetro quadruplo assicura sicurezza ed efficienza energetica. Disponibile in acciaio inossidabile.

[Guarda online](#)

Caratteristiche tecniche

Funzionalità

Cavità forno

Volume totale	76 L
Misura	60 cm
Alimentazione forno	elettrico
Tipo forno	pirolitico
Tipo grill forno	elettrico
Modi cottura	Bertazzoni Assistant / clean / convezione / elettrico ventilato / funzioni speciali / grill / grill ventilato / pre-riscaldamento veloce / resistenza inferiore / resistenza superiore e inferiore / turbo
Volume netto forno	76 L
Comandi forno	display LCD touch
Tipo porta	quadruplo
Vetro interno removibile	sì
Finitura cavità	smalto grigio pirolitico
Maniglia forno	finitura in vetro
Livelli di cottura	5
Timer	programmatore digitale touch
Programmi di cottura pre-impostati	Bertazzoni Assistant
Cerniere	ammortizzata
Griglie forno	2
Vassoio	1
Luce forno	due laterali
Funzioni speciali	eco / sabbath / lievitazione / scongelamento / mantenimento calore / disidratazione
Sistema autopulente	pyrolitic clean (con funzione eco)

Specifiche tecniche

Classe energetica	A++
Tensione e frequenza	220/240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita (W)	2800W

Dimensioni

